



## HV-POWER5A-L



### ฟังก์ชันและคุณสมบัติสินค้า

- \* รองรับแรงดันไฟฟ้าเข้า Input voltage AC100 – 260 V ความถี่ 50-60 Hz;
- \* มีช่องสำหรับติดตั้งแบตเตอรี่ 12V 7Ah
- \* มีสถานะไฟแจ้งสถานะการทำงานของตู้ฟาวเวอร์ซีพพลาย  
1AC POWER / DC OUTPUT / CHARGING
- \* สามารถปรับแรงดันไฟฟ้าออกได้ DC11.5V – 13.5V
- \* สามารถตั้งหน่วงเวลาสำหรับการเปิดประตูได้ 0-15 วินาที
- \* ป้องกันไฟฟ้ารัดวงจร (กระแส) (วงจรเอาต์พุตถ้าไฟฟ้ารัดวงจร วงจรจะตัดการเชื่อมต่ออัตโนมัติ พิวส์จะขาด)  
ป้องกันความร้อนสูงเกิน และป้องกันแรงดันไฟเกิน
- \* ป้องกันการติดตั้งขั้วแบตเตอรี่สลับขั้ว (เมื่อเสียบแบตเตอรี่กลับด้าน บอร์ดจะไม่เสียหาย)  
เมื่อติดตั้งขั้วแบตเตอรี่ถูกต้องแล้วกรุณา ตรวจสอบฟิวส์ 3A 220V
- \* การป้องกันการคายประจุของแบตเตอรี่เกิน (เมื่อแรงดันแบตเตอรี่ต่ำกว่า 9.2v)  
แบตเตอรี่จะถูกตัดการทำงานอัตโนมัติ
- \* มีปุ่มสตาร์ทแบตเตอรี่ เพื่อทดสอบแผงวงจรเมื่อไม่ได้ต่อไฟ AC220V